



## TorchLED lampe de poche "Armée" utilisation avec piles ou accu



### Données techniques lampe

Alimentation en courant: 4 piles AA 1.5V ou  
4 cellules accu AA 1.2V  
Flux lumineux: 185lm (2 LED blanc pleine puissance)  
Degré de protection: IP54  
Equipement: 2× blanc/2× rouge/2× vert  
Boîtier:  
– Boîtier PA6, avec poignée revêtue  
par élastomère (antidérapant)  
– autonome  
– Clip ceinture en POM  
– résistant aux chocs  
Température de service: –20°C à +45°C  
Dimensions (l×h×p): 68×115.5×35mm  
Poids: env. 115g sans cellules

### Données techniques chargeur

Tension de service: 100-240VAC / 12-48VDC  
Alimentation en courant: 700mA courant de charge  
Degré de protection: IP44  
Boîtier:  
– ABS  
– Montage mural ou sur table possible  
– Pièce de maintien  
Contacts: acier à ressort, doré  
Durée de charge: à 1'900mAh cellule 4h max.  
Température de service: 0°C à +40°C  
Dimensions (l×h×p): 86.6×79.6×44mm

### Elément de réglage

#### A ON/OFF

Toucher: ON/OFF avec fonction de mémoire



A B

#### B Choix de fonction

Lumière standard  
Faisceau large  
Lumière longue portée  
Lumière en continu rouge  
Lumière clignotante rouge  
Lumière en continu verte  
Presser: dimmer

### Fonction de lumière avec piles ou accus 1'900mAh

Fonction principale	Fonctions	Durée de service	
		Piles	Accu
Lumière blanche à 1 LED	lumière standard capacité complète	env. 6h	env. 6h
	lumière standard dimmée	> 80h	> 80h
	faisceau large capacité complète	env. 6h	env. 6h
	faisceau large dimmé	> 80h	> 80h
Lumière de signalisation à 2 LED	lumière en continu /lumière dimmée	> 40h	> 30h
		> 80h	> 60h

### Les personnes privées peuvent commander la lampe de poche Armée chez:

Kantonales Zeughaus Zürich  
Uetlibergstrasse 113  
Postfach  
8090 (8045) Zürich

Heures d'ouverture: Lundi à vendredi 07:30 – 16:30  
(sauf les jours fériés cantonaux)

Téléphone: +41 (0)43 259 71 30  
Téléfax +41 (0)43 259 71 92  
E-Mail info@a-shop.ch  
Internet www.a-shop.ch

Lien direct pour lampe de poche:  
<http://a-shop.ch/index.php/lampen/taschenlampen.html>

- a) Lumière standard
- b) Faisceau large
- c) Lumière rouge
- d) Lumière verte
- e) Vert indicateur de charge

