



TorchLED torcia tascabile "FERROVIE" a batterie o ad accumulatore



Dati tecnici torcia

Alimentatore:	4 pz. AA 1.5 V batterie o 4 pz. AA 1.2 V accu
Flusso luminoso:	LED bianchi da 90lm ciascuno LED rosso 20lm totali
Grado di protezione:	IP54
Sorgente luminosa:	LED
Equipaggiamento:	2×bianchi / 4×rossi
Involucro:	– PA6 custodia rivestita con Elastomero, parti di gestione, l'impatto e antiscivolo corsa – autonoma – Supporto per cintura / staffa in acciaio POM – resistente agli urti
Range di temperatura:	– 20° C fino +45° C
Dimensioni (L×A×P):	68×115.5×35 mm
Peso:	ca. 230g (senza cellula ca. 115g)

Dati tecnici caricatore

Tensione d'esercizio:	100 - 240VAC / 12 - 48VDC
Alimentatore:	700 mA corrente di carica
Grado di protezione:	IP44
Involucro:	– ABS – Fissaggio a parete o su tavolo possibile – Supporto lampada
Contatti:	acciaio inox da molle, placcati in oro
Durata di carica:	cellula di 1'900 mAh massimo 4h
Range di temperatura:	0° C fino +40° C
Dimensioni (L×A×P):	
– Carica accumulatore:	86.6×79.6×44 mm
– Quintuplice carica accumulatore:	500×220×125 mm

Caratteristiche del prodotto

L'inconfondibile uso dell'elemento di commutazione grazie al codice colore permette una facile gestione, anche con i guanti invernali.



Facile apertura dell'involucro per la sostituzione o scambio della batteria, chiusura di sicurezza a scatto. Inserimento distintivo delle batterie (protezione da polarità inversa).

Pezzi di ricambio:

Grazie alla propria produzione, tutti gli articoli sono anche disponibili come ricambio.

N° art.	Descrizione
✓ 171262	TorchLED torcia tascabile «FERROVIE», giallo, IP54, incl. linguetta

Accessori / pezzi di ricambio	
✓ 860276	TorchLED caricatore 100 - 240 VAC, con 1.5m cavo e spina a trasformatore
✓ 861085	TorchLED caricatore, 12 - 48VDC, con 1.5m cavo spina accendisigari
✓ 860440	TorchLED caricatore, 12 - 48VDC, con 1.5m cavo senza collegamento connettori
✓ 130407	TorchLED Carica accumulatore quintuplice da parete 100 - 240 VAC / 5 × 700 mA max. 15VDC, con 3m alimentazione 3 × 1.0 mm ² nero T12
✓ 860274	Accu-NiMH 1.2V/1900mAh HR6-AA
✓ 860275	Batteria ALKALI 1.5V/LR6-AA
✓ 168655	Foglio a magneti 60×20×2 mm
✓ 128785	Staffa da parete vuota
✓ 860335	TorchLED custodia da cintura 72 × 127 × 35 mm

Una torcia TorchLED Ferrovie necessita 4×Art. 860274 o 860275.

✓ Disponibile in stock, salvo venduto

1/1

GIFAS
ELECTRIC

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2
CH-9424 Rheineck

+41 71 886 44 44
+41 71 886 44 49
info@gifas.ch
www.gifas.ch