



## TorchLED lampe de poche „CFF“ pour gardien de sécurité utilisation avec piles ou accu



### Données techniques lampe

Alimentation en courant: 4 piles AA 1.5V (3'000 mA) ou  
4 cellules accu AA 1.2V (1'900 mA)  
Flux lumineux: 90lm (1 LED blanc pleine puissance)  
Degré de protection: IP54  
Source lumineuse: LED  
Equipement: 1×blanc/7×rouge  
Boîtier:  
– boîtier PA6, avec poignée revêtue  
par élastomère (antidérapant)  
– autonome  
– clip ceinture acier chromé  
– couleur de signalisation jaune  
– avec point de fixation pour cordon  
et pour ceinture  
– points de fixation intégrés pour  
dragonne et sangle de fixation  
Température de service: -20°C à +45°C  
Dimensions (l×h×p): 68×115,5×35 mm  
Poids: env. 230 g

### Données techniques chargeur

Tension de service: 100-240VAC/12-48VDC  
Alimentation en courant: 700mA courant de charge  
Degré de protection: IP44  
Boîtier:  
– ABS  
– montage mural ou sur table possible  
– pièce de maintien  
– la cavité en dessous évite de plier  
ou couper le câble  
Contacts: acier à ressort, doré  
Durée de charge: à 1'900mAh cellule 5h max.  
Température de service: 0°C à +40°C  
Dimensions (l×h×p):  
– Station de charge: 86.6×79.6×44 mm  
– Station de charge  
pour 5 TorchLED: 500×220×125 mm

### Caractéristiques du produit

Une lumière rouge apparaît à chaque pression de la touche. Ceci permet un arrêt rapide des trains en cas d'urgence, conformément au manuel des CFF. La lampe contient aussi une lumière blanche intégrée. Elle peut être utilisée comme lampe de poche. La commande du dispositif de commutation, qui ne peut être confondue grâce à un marquage de couleur, permet un travail en toute sécurité dans le domaine des déplacements et une manipulation aisée, y compris en cas de port de gants d'hiver.

### Function



Allumé/éteint – tapotement: allumer et éteindre la lampe  
– à l'allumage, toutes les LED rouges s'allument  
– actionnement avec lumière blanche: passage à la lumière rouge  
– un actionnement supplémentaire permet d'éteindre la lampe



Allumé/  
Sélection de la fonction – tapotement: allumer la lumière rouge  
– un autre actionnement provoque le passage en lumière blanche  
– chaque actionnement supplémentaire fait commuter la lumière entre blanc et rouge

N° art.	Désignation
✓ 125385	TorchLED lampe de travail et d'inspection à accu 1×LED blanc / 7×LED rouge

Accessoires / pièces de rechange	
✓ 860276	TorchLED station de charge, 100-240 VAC, incl. 1.5 m câble et transformateur enfichable
✓ 861085	TorchLED station de charge, 12-48VDC, incl. 1.5 m câble et fiche cigarette
✓ 860440	TorchLED station de charge, incl. 1.5 m câble sans fiche
✓ 130407	Station murale pour 5 TorchLED, 100-240VAC/5×700mA, max. 15VDC, incl. 3m câble 3×1.0mm <sup>2</sup> noir fiche T12
✓ 860274	Pile rechargeable 1.2V/1900mAh HR6-AA
✓ 860275	Pile manganèse-alcaline LR6-AA/1.5V
✓ 168655	Bande magnétique 60×20×2mm
✓ 128785	Fixation murale vide
✓ 860335	TorchLED pochette de ceinturon 72×127×35 mm

4× piles rechargeables art. 860274 ou 4x piles art. 860275 sont nécessaires.

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)

1/1